

Guida rapida

Se si considera le seguenti istruzioni vi divertirete di lunga durata in acqua! (maggiori dettagli Tel.3386440072)

Il più importante:

- Non mai usare il *Lampuga* se si indossa un pacemaker o di avere problemi di salute con basso tensioni elettriche! La *Lampuga* produce campi elettrici e magnetici!
- Non mettere mai un dito o altri oggetti nel jet-motore quando il *Lampuga* è acceso!
Lesioni gravi possono derivare da grapping nel jet-motore, anche quando non è in esecuzione, in quanto la lame sono estremamente affilate!
- Non utilizzare mai il jet-motore quando il *Lampuga* non è sdraiato su acqua!
- Indossare sempre i panni ed i caschi durante la guida adeguate!
- Durante la guida sempre guardare fuori per il nuoto persone o altri surfisti o barche intorno a te!
- Evitare l'acqua poco profonda e rocce!
- Non rimuovere le viti sul tuo *Lampuga*!
- Non aprire alcuna parte del *Lampuga*!
- Non posizionare la leva dell'acceleratore nella sabbia sulla spiaggia! Tenerlo sempre pulito e privo di polvere!
- Il tuo *Lampuga* è sempre quello di essere spento per il trasporto o la movimentazione!
- Per il trasporto stivare il gas sotto l'impugnatura posteriore!

Preparare il viaggio:

- Controllare la tua *Lampuga* dei danni nel corpo. Se ci sono graffi profondi contattare il rivenditore!
- Controllare il getto per gli ostacoli al suo interno!
- Collegare lo sterzo-cinghia e stringere saldamente la vite con una pinza.
- Fissare la pinna per la sua assunzione alla fine del vostro *Lampuga* e stringere saldamente la vite.
- Assicurarsi che la leva del gas sta lavorando gratis e il passaggio di nuovo a zero automaticamente lasciando libero.
- Collegare il dispositivo di arresto di emergenza per la gamba.

Accensione tuo *Lampuga*:

- Il pulsante di fronte anteriore è il-pulsante di accensione.
- Il pulsante di fronte posteriore è il pulsante di ricarica.
- Posizionare il *Lampuga* sull'acqua.
- Per accendere la pressa *Lampuga* il pulsante di alimentazione. L'interruttore si illuminerà poi blu e la vostra *Lampuga* è in esecuzione la sua procedura di avvio e sarà pronto per il funzionamento dopo circa 10 secondi.

Durante la guida:

- Collegare la spina di arresto d'emergenza per il vostro *Lampuga*.
- Fare shure l'acqua è ad almeno 1 metro (3 piedi) di profondità.
- Proprio all'inizio di si guida e durante la corsa osservare l'uscita dell'acqua di raffreddamento: se c'è l'acqua che esce durante la corsa a cavallo fermata immediatamente e lavare l'impianto di raffreddamento per farlo gratis di nuovo!
- Quando si scollega l'emergenza-stop collegare il *Lampuga* si fermerà.
- Quando si nota un suono strano e si sente una perdita di potenza, spegnere il *Lampuga*, scollegare la spina di arresto d'emergenza e hanno uno sguardo al jet drive - può essere che qualcosa sta bloccando il jet. Rimuovere gli ostacoli che bloccano e ricominciare.
- Quando si è planata o di svoltare è possibile ridurre il gas da pieno a metà - questo consente di risparmiare energia e rende il vostro giro durare più a lungo.

Dopo la corsa:

- Spegnere il *Lampuga* dopo la corsa premendo il blu illuminato del pulsante di alimentazione.
- Lavare il tuo *Lampuga* e l'interno del jet-motore con acqua fresca.
- Riempire la siringa con acqua fresca e iniettare nella presa dell'acqua di raffreddamento. L'acqua deve liberamente

gestito attraverso e fuori dal jet-drive. Ripetete questa operazione per due volte.

- Per proteggere la pinna da danni rimuoverlo dopo la corsa. È solo necessario allentare la vite di la pinna - non c'è bisogno di togliere la vite completamente.
- Controllare la tua *Lampuga* per danni e pulire con acqua e sporcizia con un panno morbido.

Carica il tuo *Lampuga*:

- Durante la carica non sedersi sul *Lampuga* e non toccare i cavi e gli interruttori. Il Tuo *Lampuga* è accusato di energia elettrica e si potrebbe sentire la tensione elettrica da toccare le parti.
- Mantenere l'acqua lontano da tutti i collegamenti e il caricabatterie.
- Sempre aprire completamente la copertura del caso in cui la ricarica mentre il caricatore è in esso o il caricabatterie del caso.
- Collegare i cavi di carica per il vostro *Lampuga*.
- Premere il tasto di ricarica - manterrà bloccato, e quindi premere il pulsante di alimentazione - entrambi pulsanti sono ora illuminati: del pulsante di alimentazione in blu, la carica pulsante in rosso.
- Collegare il caricabatterie a una presa a muro adatta e la tua *Lampuga* inizia la ricarica.
- Dopo la carica caricabatterie scollegare dalla presa a muro e attendere che le luci sul caricabatterie per andare off.
- Premere il pulsante di accensione e quindi il pulsante di ricarica per rilasciarlo di nuovo.
- Scollegare i cavi di ricarica dal vostro *Lampuga*.
- Non mai collegare altro che il caricabatterie alle prese di ricarica sul tuo *Lampuga*!

Riporre il tuo *Lampuga* per stagione:

- Per riporre la vostra *Lampuga* per più di 3 mesi Ricaricare la batteria dopo l'ultima corsa per 30 minuti con dispositivo di carica standard. Poi si può riporre il vostro *Lampuga* per 9 mesi.

Risoluzione Dei Problemi:

- Per la prevenzione profonda scarica della batteria tuo *Lampuga* è dotato di un interruttore di tempo che si spegnerlo automaticamente.

Durante la guida:

- Quando la corsa è durata molto a lungo il vostro *Lampuga* potrebbe spegnere. Per continuare la corsa, semplicemente premere di nuovo il tasto di alimentazione.
- Se non c'è l'acqua che esce il sistema di raffreddamento durante la guida interrompere immediatamente e filo il sistema di raffreddamento per ottenere ancora una volta gratis! Se non è possibile ottenere di nuovo libero di contattare il nostro emergenza hotline tecnica al numero Tel. 338/6440072
- Il tuo *Lampuga* sta riducendo la potenza quando qualsiasi temperatura del sistema è troppo alta. Interrompere la corsa per un tempo e lasciare il vostro *Lampuga* acceso in acqua - se possibile nell'ombra - per un'efficace raffreddamento del sistema. Dopo un breve periodo di tempo si può continuare il vostro viaggio.
- Se il *Lampuga* non reagisce alla valvola a farfalla, allentare la vite del collegamento del cavo segnale l'arco e pulire i contatti, ricollegarlo e strettamente fissare la vite con una pinza.

Durante la carica:

- E 'possibile caricare il vostro *Lampuga* mentre è appoggiato sull'acqua. Ma: Evitare che l'acqua lontano da il caricabatterie e tutti i collegamenti!
- Quando il processo di carica è terminata il caricabatterie si spegne. Il tuo *Lampuga* sarà spegnerà automaticamente dopo un tempo.
- Quando qualsiasi temperatura del sistema è troppo alta la vostra *Lampuga* interromperà la procedura di ricarica. Esso si riavvierà automaticamente la ricarica quando le temperature sono in campi consentiti. Cercate di evitare diretta la luce del sole per il vostro *Lampuga* o lasciare in acqua o con la coda in acqua durante la carica.